

## MOTOROLA MOTOTRBO - Serie


DP4401 - Bluetooth - Pairing

Juni 2016

Seite 1 von 5

### A Sprechgarnituren

#### 2) Jabra Motion Garnitur und Pairing (DSU6640-906-140)

- Headset einschalten zum **Pairing**
  - Einschalten Hörertaste gedrückt halten und Mikrobügel aufklappen
  - Taste halten bis Bluetooth LED blau schnell blinkt
  - ...nun ist Jabra Motion im Pairing Modus
  
- Gegenstation, Funkgerät, GSM, etc. zum **Pairing**
  - Funkgerät einschalten „ON“
  - jetzt am DP4X01 den Pairing Modus aktivieren
  - im Headset folgt „Anruf von unbekannt...“
  - warten bis Meldung ... „sagen sie annehmen“
  - sprechen sie „annehmen“
  - oder
  - bei Gerät mit Display „Jabra Motion“ wählen
  - und wenn PIN verlangt wird „0000“ eingeben
  
- Pairing ist abgeschlossen
- „OFF“ Headset ausschalten Mikrobügel zuklappen
- Tonfolge 



- Headset (gepairt) einschalten zum **Betrieb**


- Funkgerät neu einschalten (OFF) und „ON“

**WICHTIG**

danach

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| - „ON“ Headset einschalten               | Mikrobügel aufklappen    |
| - im Headset folgt Meldung               | „einschalten“            |
| - Verbindung wird angezeigt              | „Telefon Ring Signal“    |
| - Verbindung herstellen<br>oder abwarten | C-Taste kurz drücken     |
| - im Headset folgt Meldung               | „Anruf von unbekannt...“ |
| - warten bis Meldung ...                 | „sagen sie annehmen“     |
| - sprechen sie                           | „annehmen“               |
| - Headset ist verbunden                  |                          |











- Headset ausschalten

- „OFF“ Headset ausschalten Mikrobügel zuklappen  
Tonfolge 

- PTT / Sendebefehl für Gesprächsübertragung (TX)


- PTT-Taste **am Funkgerät** betätigen
- sprechen in Mikro vom Headset  
oder
- separate **Fast-PTT** (NNTN8191) gepairt mit Funkgerät benutzen
- PTT-Taste auf Fast-PTT betätigen
- sprechen in Mikro vom Headset

## 2) FreeVoice Headset und Pairing (DSUWB009M)

- Headset einschalten zum **Pairing**
  - Einschalten C-Taste > 8 sec. gedrückt halten
  - LED blau blinkend wechselt zu rot blinkend
  - Tonfolge 
  - ...nun ist Jabra FreeVoice im Pairing Modus
  
- Gegenstation, Funkgerät, GSM, etc. zum **Pairing**
  - Funkgerät einschalten „ON“
  - jetzt am DP4X01 den Pairing Modus aktivieren
  - Bestätigung im Headset abwarten Tonfolge
  - Verbindung bestätigen C-Taste kurz drücken
  - oder
  - bei Gerät mit Display „FreeVoice Nimbus“ wählen
  - und wenn PIN verlangt wird „0000“ eingeben
  - Pairing ist abgeschlossen Tonfolge 
  - „OFF“ Headset ausschalten C-Taste ca. 5 sec. gedrückt halten
  - Tonfolge 
  
- Headset (gepairt) einschalten für **Betrieb**
  - „ON“ Headset einschalten C-Taste ca. 5 sec. gedrückt halten
  - Tonfolge 
  - Bluetooth Suche
  - Verbindung wird angezeigt Tonfolge 
  - Verbindung bestätigen C-Taste kurz drücken
  - Tonfolge 
  
- Headset ausschalten
  - „OFF“ Headset ausschalten C-Taste ca. 5 sec. gedrückt halten
  - Tonfolge 
  
- Headset Reichweite
  - wenn „Out of Range“ Tonfolge 
  - wieder in Reichweite Tonfolge 
  - Verbindung bestätigen C-Taste kurz drücken
  - Tonfolge 



### 3) Fast-PTT und Pairing (NNTN8191)

- Fast-PTT einschalten zum **Pairing**
  - Funkgerät einschalten „ON“
  - PTT gedrückt halten und Fast-PTT einschalten
  - ON/OFF Taste betätigen LED blau rasch blinkend
  - ...nun ist die Fast-PTT im Pairing Modus
- Gegenstation Funkgerät
  - jetzt am DP4X01 den Pairing Modus aktivieren
  - Bestätigung im Funkgerät abwarten Tonfolge 
  - Verbindung zur Fast-PTT ist hergestellt LED blau blinkt im Bluetooth Rhythmus
  - Pairing ist abgeschlossen



### 4) Allgemeine Information

Diverse Bluetooth Zubehörgarnituren können gleichzeitig zum Funkgerät auch z.B. mit einem GSM gepairt sein.

- Ein eingehendes Telefongespräch kann während dem Funkbetrieb angenommen werden. „Telefon Ring Signal“
  - Rufannahmetaste an der Garnitur drücken

In dieser Situation ist das Funkgerät temporär abgekoppelt und der Funkgeräteleutsprecher wird automatisch aktiv geschaltet.

- zum Auflegen C-Taste erneut drücken

- Nach dem Telefongespräch
  - Bluetooth Connect Taste am Funkgerät kurz drücken (z.B. orange Taste)Damit wird das Funkgerät wieder mit dem Headset verbunden.

## B Funkgerät

Funkgerät DP4401 ohne Display

Am Funkgerät muss eine Taste für die Aktivierung/Deaktivierung der Koppelung vom Bluetooth Zubehör programmiert sein.

z.B. die orange Taste oben

- Funkgerät nach Bluetooth Zubehör suchen lassen (pairen)
  - Funkgerät einschalten „ON“
  - am DP4X01 den Pairing Modus aktivieren
  - Bluetooth Connect Taste (z.B. orange Taste) kurz drücken
  - Funkgerät ist im Suchmodus LED orange blinkt
  - Headset in Pairing Modus bringen gem. Hersteller Angaben

...ie im Headset

