

# 3M™ Peltor™ Lite-Com Solutions LiteCom™ Plus



## Aktiv-Gehörschutz mit eingebautem PMR 446 Funkgerät



- Aktiv-Gehörschutz und PMR 446 Funkkommunikation in einem
- 8 Kanäle auf 446 MHz, anmelde- und gebührenfrei, 121 Subkanäle pro Kanal (38 CTCSS & 83 DCS)
- Reichweite bis 3km im Freien (bei hoher Sendeleistung)
- VOX Funktion für handfreies Senden → **beide Hände frei!**
- Gleichzeitiges Hören von Funk und Umgebungsgeräusche
- Aktivfunktion mit Wiedergabe von Umgebungsgeräuschen in Stereo
  - Lautstärkebegrenzung der Aussengeräusche auf 82dB im Kapselinnern
- Einfache Konfiguration mittels Voice-Menu bei aufgesetztem Headset
- Lärmkompensierendes, dyn. Mikrofon für Kommunikation bei hoher Lärmbelastung
- Batteriezustandsmeldung beim Einschalten
- Warnmeldung bei niedriger Batteriespannung
- Automatische Abschaltfunktion bei nicht Gebrauch
- Extra breiter, weich gepolsterter Kopfbügel für optimale Gewichtsverteilung
- Zweipunktaufhängung sorgt für niedrigen Andruck
- Weiche, mit Schaumstoff und Flüssigkeit gefüllte Dichtungsringe
- Entwickelt für besten Tragekomfort bei Daueranwendung
- Kompatibel zu PMR 446 Handfunkgeräten
- Einstellbare Sendeleistung (Lo: 25mW High: 200mW)
- Zusätzliche Schnittstelle für Anschluss an
  - Funkgerät über Direktanschlusskabel (AL3xxx Kabel) mit Bedienung via 2. Sprech- taste (PTT) an linker Gehörschutzschale
  - oder Funkgerät via FL6BR Kabel + FL5xxx Sprech- taste
  - Externe Audioquelle

### Lieferumfang

- Headset
- Li-Ion Akku (ACK081)
- Ladekabel (AL2AI)
- Netzadapter (FR08)
- Ersatz-Hygienekit (HY79)
- Mikrofonschutz (100cm) (HYM1000)

### Zubehör/Ersatzteile



- ACK081**  
• Li-Ion Akku, 3.7V / 1800mAh

- MT7N-02**  
• Ersatzmikrofon



- M40/1**  
• Windschutz für Bügelmikrofon



- M60**  
• Windschutz für Umgebungsmikrofone



- FR08**  
• Netzadapter



- AL2AI**  
• USB Ladekabel



- HY79**  
• Hygienekit für WS LiteCom™